

# VHF *MARINE ETANCHE*

## IC-M15E-F

 ICOM



**\* Etanche par sa conception :**

Une structure étanche jusqu'à un mètre de profondeur assure la résistance et la sécurité dont vous avez besoin en toutes circonstances.

**\* Tous les canaux maritimes internationaux, 24 canaux mémoires et un canal prioritaire:**

Vous pouvez opérer sur tous les canaux maritimes et mémoriser les canaux les plus souvent utilisés dans 24 mémoires que vous pouvez rappeler facilement. De plus, un canal prioritaire programmable est prévu pour les appels urgents sur votre canal le plus utilisé.

**\* Sélection d'une double veille/triple veille :**

Une double veille surveille le canal de détresse (CH -16) lorsque l'on opère sur un autre canal ; la triple-veille contrôle à la fois le canal de détresse et le canal prioritaire pendant que l'on opère sur un autre canal.

Vous pouvez être sûr de ne pas manquer les appels importants en employant l'un de ces deux systèmes de surveillance.

**\* Fonctions de balayage (scanner) :**

Le balayage est un moyen efficace de localiser rapidement les signaux sur une vaste gamme de fréquences.

**L'IC-M15E-F comporte 2 types de balayages :**

- Balayage prioritaire ordinaire : Effectue la recherche sur tous les canaux tout en surveillant le canal 16.

- Balayage prioritaire mémoire : Effectue la recherche sur tous les canaux en mémoire tout en surveillant le canal 16.

**\* Autres caractéristiques importantes :**

-Une touche d'accès direct au Canal 16 et au canal d'appel.

-Fonction d'économiseur d'énergie pour économiser votre batterie.

-Afficheur très lisible avec éclairage.

-Fonction LOCK : Cette fonction permet de verrouiller électroniquement toutes les touches et tous les sélecteurs, afin d'éviter tout changement accidentel de fréquence et d'empêcher l'accès aux fonctions.

**Icom France S.A.**

## • Etanche par sa conception :

Une structure étanche jusqu'à un mètre de profondeur assure la résistance et la sécurité dont vous avez besoin en toutes circonstances.

## • Tous les canaux maritimes internationaux, 24 canaux mémoires et un canal prioritaire:

Vous pouvez opérer sur tous les canaux maritimes et mémoriser les canaux les plus souvent utilisés dans 24 mémoires que vous pouvez rappeler facilement. De plus, un canal prioritaire programmable est prévu pour les appels urgents sur votre canal le plus utilisé.

## • Sélection d'une double veille/triple veille :

Une double veille surveille le canal de détresse (CH -16) lorsque l'on opère sur un autre canal ; la triple-veille contrôle à la fois le canal de détresse et le canal prioritaire pendant que l'on opère sur un autre canal.

Vous pouvez être sûr de ne pas manquer les appels importants en employant l'un de ces deux systèmes de surveillance.

## • Fonctions de balayage (scanner) :

Le balayage est un moyen efficace de localiser rapidement les signaux sur une vaste gamme de fréquences.

L'IC-M15E-F comporte 2 types de balayages :

- *Balayage prioritaire ordinaire :*

Effectue la recherche sur tous les canaux tout en surveillant le canal 16.

- *Balayage prioritaire mémoire :*

Effectue la recherche sur tous les canaux en mémoire tout en surveillant le canal 16.

## • Autres caractéristiques importantes :

- Une touche d'accès direct au Canal 16 et au canal d'appel.

- Fonction d'économiseur d'énergie pour économiser votre batterie.

- Afficheur très lisible avec éclairage.

- Fonction LOCK : Cette fonction permet de verrouiller électroniquement toutes les touches et tous les sélecteurs, afin d'éviter tout changement accidentel de fréquence et d'empêcher l'accès aux fonctions.

## CARACTERISTIQUES

### GENERALE

#### • Bande de fréquences :

émission : 156,050-157,425 MHz  
réception : 156,300-162,025 MHz

• Mode : FM (16K0G3E)

• Espacement entre canaux : 25 KHz

#### • Consommation (à 7,2V DC) :

émission haute : 1 A max.  
émission basse : 0,5 A max.  
réception puissance maxi de sortie audio : 600 mA max.  
avec squelch : 15 mA

• Type de batterie : CM-138 ou CM-139

• Températures d'utilisation : -20° à +60°C

• Stabilité en fréquences : +/-0,0005% (-20° à +60°C)

• Dimensions : 62 (L) x 150 (H) x 44 (P) mm

(avec CM-138; hors projections)

• Poids : 460 g (avec CM-138)

• Impédance d'antenne : 50 (asymétrique)

### EMETTEUR

#### • Puissance de sortie :

Haute : conforme à la réglementation en vigueur

Basse : 100 mW

• Type de modulation :

Modulation de phase par variat. de réact.

• Déviation max :

+/-5,0KHz

### RECEPTEUR

• Système de réception :

double conversion en superhétérodyne

• Sensibilité :

0,35µV pour 12 dB SINAD

• Seuil de sensibilité du squelch : moins de 0,3 µV

• Puissance audio :

500mW sur 8

## ACCESSOIRES

• **AD-43** : Chargeur de batterie (15 h).

• **BM-95E** : Adaptateur secteur (à utiliser avec l'AD-43).

• **BC-119** : Chargeur rapide (à utiliser avec l'adaptateur AD-68). Chargement rapide de la batterie (1 h).

• **BC-121** : Chargeur rapide 6 postes (à utiliser avec 6 AD-68 et un BC-124). Chargement rapide de la batterie (1 h).

• **FA-S54V** : Antenne flexible.

• **MB-24** : Berceau Mobile.

• **MB-25** : Berceau de montage fixe.

• **CP-1** : Cordon allume-cigares.

Se connecte à une prise allume-cigares de 12V pour utiliser avec le BC-119 ou l'AD-43.

• **CM-138** : Batterie NI-CD rechargeable.

puissance : 7,2v  
capacité : 900 mAh  
hauteur : 57 mm

• **CM-139** : Batterie NI-CD rechargeable.

Puissance : 7,2 v  
Capacité : 1200mAh  
Hauteur : 72mm



**L'IC-M15E-F EST LIVRE AVEC :** une batterie, un chargeur, une antenne, un clip ceinture et une dragonne, ainsi qu'avec sa **notice d'utilisation en français.**

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

### ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais  
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX  
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 / 05 61 34 05 91  
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



### Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113  
701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU  
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01



CACHET REVENDEUR