

Notice du fichier de programmation Baofeng UV-5R, UV-6R ou UV-82

Votre poste Baofeng est maintenant programmé avec plus de 75 fréquences VHF et UHF, parmi :

- Les fréquences FFVL, maritime MER xx (canaux 08, 09, 16, 72, 77)
- Les fréquences d'urgence internationales SOS VHF/UHF et secours en montagne
- Les canaux pour le PMR 446 de PMR 1 à PMR 8
- Les relais radioamateurs en VHF (R0 à R7x) et UHF (FRU0 à FRU23)
- Les fréquences météo VHF NOAA
- Fréquences diverses

Le fichier de programmation contient également le paramétrage du poste, configuré ainsi par défaut :

- Affichage A et B en mode Mémoire (M) avec le nom des canaux
- Excursion en fréquence réglée sur FM étroite (NFM 12,5Khz)
- Puissance maximum 4-5W sur tous les canaux (sauf canaux PMR en 1W)
- Prompt vocal (voix en anglais) et beep touche désactivé
- Roger beep désactivé
- Squelch réglé sur 3
- Tone 1750hz

RAPPEL : Les talkie-walkies Baofeng sont utilisables avec licence radio et soumis au respect par l'utilisateur de la fréquence et puissance autorisée par sa licence radio en émission. L'utilisation sans licence est permise uniquement en réception qui est libre et soumise au respect de la confidentialité des échanges.

La fréquence radio de vol libre, dite FFVL, est soumise à licence individuelle et ne peut être utilisée que par un titulaire du brevet de pilote de vol libre.

Les fréquences maritimes ne peuvent être utilisées qu'en mer (pas à terre) et à condition de disposer d'un permis maritime qui inclut dorénavant un Certificat Radio (CR).

Les fréquences d'urgences, ne sont à utiliser qu'en cas d'urgence absolue et sous réserve de l'habilitation et licence nécessaire.

Les fréquences radioamateurs, ne peuvent être utilisées que par les radioamateurs avec certificat et licence.

Les canaux PMR446 bien que libre d'usage et sans licence, ne sont pas homologués pour être utilisés avec un Baofeng, la législation imposant une antenne non-détachable et 0,5W de puissance max.

Liste des fréquences et numéros de canaux programmés

Le canal n°0 est laissé libre et vide pour ajouter une fréquence personnalisée

Canal	Nom	Fréquence	Canal	Nom	Fréquence
1	FFVL	143.987500	40	FRU05	430.125000
2	MER 16	156.800000	41	FRU05R	431.725000
3	MER 08	156.400000	42	FRU06	430.150000
4	MER 09	156.450000	43	FRU06H	430.150000
5	MER 10	156.500000	44	FRU07	430.175000
6	MER 72	156.625000	45	FRU08	430.200000
7	MER 77	156.875000	46	FRU08H	430.200000
8	SOS A	163.100000	47	FRU09	430.225000
9	SOS UA	463.100000	48	FRU10	430.250000
10	SOS E	161.300000	49	FRU11	430.275000
11	SOS 2M	145.500000	50	FRU12	430.300000
12	AMSAT	145.800000	51	FRU13	430.325000
13	R0	145.600000	52	FRU13H	430.325000
14	R0X	145.612500	53	FRU14	430.350000
15	R1	145.625000	54	FRU14H	430.350000
16	R1X	145.637500	55	FRU17	433.025000
17	R2	145.650000	56	FRU18	433.050000
18	R2X	145.662500	57	FRU19	433.075000
19	R3	145.675000	58	FRU20	433.100000
20	R3X	145.687500	59	FRU21	433.125000
21	R4	145.700000	60	FRU22	433.150000
22	R4X	145.712500	61	FRU23	433.175000
23	R5	145.725000	62	RU225	432.812500
24	R5X	145.737500	63	RU226	432.825000
25	R6	145.750000	64	PMR 1	446.006250
26	R6X	145.762500	65	PMR 2	446.018750
27	R7	145.775000	66	PMR 3	446.031250
28	R7X	145.787500	67	PMR 4	446.043750
29	HB9G-V	145.725000	68	PMR 5	446.056250
30	HB9G-U	439.100000	69	PMR 6	446.068750
31	TRP1	145.200000	70	PMR 7	446.081250
32	TRP2	145.212500	71	PMR 8	446.093750
33	TRP3	145.225000	72	NOAA1	162.400000
34	TRP4	145.237500	73	NOAA2	162.425000
35	FRU01	430.025000	74	NOAA3	162.450000
36	FRU01R	431.625000	75	NOAA4	162.475000
37	FRU02	430.050000	76	NOAA5	162.500000
38	FRU03	430.075000	77	NOAA6	162.525000
39	FRU04	430.100000	78	NOAA7	162.550000

Retrouver le guide et les deniers fichiers de programmation sur notre blog :

<http://www.passion-radio.org/blog/programmation-baofeng-uv5r-uv82/76734>