

# HF-EXPLORER-3

Antenne portable 12 bandes HF+ 2m + 6m + Airband

12 Bandas Antena Portable HF+ 2m + 6m + Banda aerea

**80/40/30/20/17/15/12/11/10/6/2m+ Airband**

Centre de la bande Centre de musique	Fréquence en MHz Fréquence en MHz	Connexions Conexiones	Longueur aprox. du fouet du télescope Longitud aprox. varilla telescópica
80m	3,50 MHz	<b>Non connecté</b> Ne pas se connecter	64,0 cm
40m	7,00 MHz	No.1 + No.2	57,0 cm
30m	10,00 MHz	No.1 + No.3	59,0 cm
20m	14,00 MHz	No.1 + No.4	76,0 cm
17 m	18,00 MHz	No.1 + No.5	82,0 cm
15 m	21,00 MHz	No.1 + No.6	82,0 cm
12 m	24,90 MHz	No.1 + No.7	68,3 cm
11 m	27,00 MHz	No.1 + No.8	64,0 cm
10 m	28,50 MHz	No.1 + No.8	56,0 cm
6m	50,00 MHz	No.1 + No.9	48,5 cm
2m	145,0 MHz	No.1 + No.9	68,0 cm
Bande aérienne	118 / 136 MHz	No.1 + No.9	87,5 cm

Power Potencia	Gain Ganancia	Impédance Impedancia	Longueur Longitud	Poids Peso	Connecteur Conector
500W	2,5dB	50Ω	1,15 - 1,35	300g	3/8 PL

Ces mesures sont avec un montage et une base magnétique au centre du toit de la voiture. Elles peuvent varier légèrement en fonction de la position de la base, ou du montage avec un autre support. Pour les corrections, faites glisser vers le haut et vers le bas l'élément mobile de la tige télescopique, pour obtenir le meilleur ROS.

Estas medidas son con montaje en base magnetica en el centro del techo del coche. Pueden variar ligeramente segun la posición de la base, o montaje con otro soporte. Para correcciones, deslizar arriba o abajo el elemento móvil de la varilla telescópica, para obtener el mejor ajuste VSWR.

## Accesorios Compatibles Série HF



**TRIPOD-KIT**



**TRIPLE-MAG**



**HF-MAG**



1

